

UPS Online Trifásica 10-30kVA

MODELO • CARACTERÍSTICAS • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kaise



UPS Online Trifásica Kaise 10-30kVA



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de control digital DSP
- Corrección activa del factor de potencia (APFC), factor de potencia de entrada de hasta 0.99
- Factor de potencia de salida 0.9
- Inicio en frío
- Entrada dual
- Amplio rango de voltaje de entrada (190V ~ 485V)
- Frecuencia de detección automática
- Modo de conversión de frecuencia de 50/60 Hz
- Eficiencia de trabajo hasta 98% en modo ECO
- Control automático de la velocidad del ventilador cuando las cargas varían
- Encendido / apagado automático según la capacidad de carga establecida por los usuarios
- Configuración de batería flexible para usar baterías de 14/16/18/20 piezas
- Diseño interno compacto, unidad completa para un tamaño reducido
- Pantalla LCD + LED, operación de teclas multifuncionales, interfaz amigable hombre-máquina
- Software de fondo potente para la configuración de parámetros y actualización en línea
- Duplicado la velocidad de carga de la batería, 90% de capacidad restaurada en 4 horas (UPS modelo estándar)
- Reducción lineal en la entrada de bajo voltaje, lo que reduce los tiempos de descarga de la batería y prolonga la vida útil de la batería.
- Gestión avanzada de la batería (ABM), control automático de carga flotante / ecualizadora, control de latencia del cargador
- Tiempo de conmutación confiable del modo de batería al modo de red cuando se restablece la alimentación de la red, lo que reduce el impacto en la red eléctrica o el generador
- Función efectiva de protección de software y hardware, potente función de autodiagnóstico, abundantes registros históricos
- Apagado de emergencia estándar (EPO)
- Bypass de mantenimiento estándar
- Puerto de comunicación estándar RS232 / USB
- Puerto de comunicación opcional RS485 / SNMP / AS400 y alarmas SMS
- Opcional N + X redundancia paralela hasta 6 unidades
- Compensación de temperatura de batería opcional, sensores ambientales EMD

friendly tech

CE | **CRIGMA**
ENERGY

- Indica capacidad de 90% cuando el voltaje de salidas
- Es 50% cuando de magnitud para voltaje de de priors.

